BTR17 XMOS V1.31 ファームウェアのアップグレード

BTR17 XMOS V1.31 ファームウェアのアップグレード方法: 注:BTR17 のファームウェアをアップグレードする前に、コンピュータの USB インター フェースから他のデコーダーを抜いてください。

1. Windows USB DAC ドライバーをインストールします。

https://forum.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=202105191527366 657910&tid=17

V5.58.0 version download link:

Exit

Erio USB DAC driver v5.58.0.zip or Click here (For Win 10/11, not for Win7/8/XP) (If you are using K11/Q11/KA13/KA1/KA11, please download this version)

2. BTR17 の電源を入れた後、右ボタンで PC モードに切り替えます。設定で、USB モードを 2.0 に調整し、EQ をオフにします。

3.次の図に示すように、	ダブルクリックして「FiiODfu」アップグレードツ-	ールを開きます。
F USB Audio Device Firmw	are Upgrade	
Device	Guana7hau EIIO Electropico Co. Ltd	
Product: VID/PID:	FIIO BTR17 0x2972/0x0088	
Serial number: Current Firmware:	v1.26	
Firmware		Browse
Device opened.		A

4. 「Browse..」をクリックし、「Fiio BTR17 xmos v1.31 dfu.bin」ファイルを選択して 「Start」をクリックします。「Firmware upgrade finished successfully」と表示されてい る場合は、XMOS ファームウェアのアップグレードが成功したことを意味します。

Start

USB Audio Device Firmwa	re Upgrade	
evice		
lanufacturer:	GuangZhou FIIO Electronics Co.,Ltd	
roduct:	FIIO BTR 17	
ID/PID:	0x2972/0x0088	
erial number:	4.00	
urrent Firmware:	v1.28	
irmware		
∷\资料文件\固件\BTR17固作	BTR 17 Bluetooth V5.1 & XMOS V1.28 Firmware File_BTR 17_xmos	Browse
pgrade		
Device opened. Ready for firmware update.		A
Entorina unarado modo		
Upgrading firmware		
389120 of 389120 bytes tran	sferred.	
Starting firmware		
Circuit and a facility of an		
Firmware upgrade finished su	ccesstuly.	
		Start
		C COI C
Exit		

5. FiiO コントロールパネルを開くと、BTR17 の XMOS ファームウェアバージョンが表示されます。※実際には v1.31 です

F	▶ 飞傲控制面板 ×								
设	诸状态	ASI	O设备	缓存设置	设备信息	关于			
i	设备信息								
	制造商 产品型号: VID/PID: 版本号: 序列号		Guang FIIO B 0x2972 v1.28	Zhou FIIO El TR17 2/0x0088	ectronics Co.	,Ltd			
l									